CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA OPERATIVA : GSM Dual Band
AUTONOMIA TX : fino a 250 ore in Stand Bye
Fino a 5 ORE CIRCA in trasmissione
illimitata con il caricabatteria collegato
PORTATA : illimitata, dove esiste copertura GSM

AVVISI IMPORTANTI

I trasmettitori GSM emettono per loro natura, lievi disturbi alle apparecchiature radioelettriche circostanti tipo radio, televisioni, hi-fi, walkman, computers ecc.
Consigliamo di posizionare l'MSC 3 il più lontano possibile dai suddetti apparecchi per evitare che essi producano ronzii o disturbi sospetti.

Consigliamo vivamente di chiamare sempre l' MSC 3 con l'identificativo del chiamante bloccato, anteponendo al numero della scheda inserita il codice #31#, al fine di evitare il messaggio di avviso di numero non raggiungibile visibile da un altro telefono nel quale venisse inserita la scheda precedentemente inserita nell'MSC 3.

La migliore qualità d'ascolto si ottiene chiamando l'MSC 3 da un telefono fisso dotato di vivavoce poiché l'audio trasmesso risulta di qualità superiore e notevolmente amplificato.

SEMAR
Security & Communication

MSC 3
Trasmettitore Ambientale GSM

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L' MSC 3 e' un piccolissimo telefono cellulare GSM dell'ultima generazione trasformato in trasmettitore ambientale.
E' in grado di "sentire" e trasmettere le conversazioni che avvengono in una stanza, in un'auto ecc.
L'ascolto a distanza può avvenire tramite un qualunque altro telefono cellulare o fisso, meglio se dotati di vivavoce incorporato. Attivando questa funzione viene infatti notevolmente aumentato il livello di volume e di conseguenza la qualità dell'ascolto. E' anche possibile effettuare la registrazione delle conversazioni trasmesse, tramite una comune segreteria telefonica fissa o tramite il cellulare collegato all'apposito kit di registrazione opzionale.
Al contrario di tutti gli altri sistemi di ascolto a distanza, la portata di questo sistema è illimitata. E' infatti possibile ascoltare le conversazioni ovunque esista la copertura cellulare GSM, sia in Italia che all'estero.
Per attivare la trasmissione ambientale è sufficiente comporre il numero di telefono della scheda inserita ed attendere qualche istante, dopo il primo squillo l'MSC 3 risponderà da solo trasmettendo le conversazioni ed i suoni presenti nell'ambiente dove è stato posizionato.

ISTRUZIONI PER L'USO

Se disponete di una scheda prepagata TIM nuova, è necessario attivarla effettuando una prima telefonata utilizzando un altro telefono cellulare. L'attivazione avviene circa 30 minuti dopo aver effettuato questa prima telefonata. Se disponete di una scheda prepagata di un altro operatore o una scheda ad abbonamento questa operazione non sarà necessaria.

Inserite la scheda in un altro telefono cellulare, componete il PIN indicato nei documenti in allegato alla scheda.

Quando il nome dell'operatore appare sul display cercate nelle funzioni del telefono, nel menù sicurezza, il menù PIN e disabilitate la richiesta del PIN all'accensione.

Rimuovete la scheda dal vostro cellulare ed inseritela nell'MSC 3.

Premete per 5 secondi il tasto di accensione-spegnimento contrassegnato da un piccolo simbolo rosso e successivamente premete 3 volte con una certa pressione il tasto in alto a sinistra contrassegnato da un puntino nero. Attendete 30 secondi per il corretto aggancio alla rete telefonica. Il telefono non emette alcun segnale ne visivo ne acustico per confermare la sua attivazione.

Per verificarne il corretto funzionamento è necessario comporre, da un altro telefono, il numero della scheda inserita nell'MSC 3 ed attendere la sua risposta. Se questo non avviene sentirete l'avviso vocale di telefono spento o non raggiungibile.

In questo caso, dopo aver nuovamente ripetuto la procedura di accensione senza successo, verificate che ci sia una corretta copertura da parte dell'operatore fornitore della sim inserita, che la sim stessa non sia protetta da PIN o ancora che la sim sia vecchia (prima del 2000) e quindi incompatibile con i telefoni recenti.

In caso invece di corretto funzionamento, il display dell'MSC 3 non indica nulla, rimane spento, la suoneria disattiva, non vibra, non squilla nessun led si illumina. Il telefono risulta essere apparentemente spento ma in realtà è acceso in attesa di una chiamata che lo attivi.

Posizionate l'MSC 3 nel luogo dal quale desiderate ricevere la tramissione della conversazione ambientale

Componete il numero di telefono della scheda inserita, dopo 1 squillo l'MSC 3 inizierà automaticamente la trasmissione ambientale. Per interromperla è sufficiente premere il tasto di fine conversazione sul vostro cellulare o riagganciare la cornetta del telefono fisso. L'MSC 3 si porrà in stato di attesa ed effettuerà una nuova trasmissione ambientale alla vostra successiva chiamata.

Visto che la trasmissione della conversazione segue la tariffazione telefonica della scheda con la quale chiamate, per contenere i costi vi consigliamo di chiamare l'MSC 3 con una scheda dello stesso operatore, attivando tra le due schede una delle opzioni di sconto speciale tipo l'opzione Duetto di Tim o l'opzione You & Me di Omnitel.

Le schede preparate hanno una durata di 12 mesi (wind 3 mesi) dopo di che vengono disattivate. Per evitare la disattivazione sarà necessario, qualunque operatore abbiate scelto, ricaricare la scheda presente nell'MSC 3 almeno una volta ogni 12 mesi (wind ogni 3 mesi) malgrado non venga mai utilizzata per effettuare chiamate.

Potrete comunque utilizzarla su qualunque altro telefono cellulare per effettuare qualunque tipo di chiamata ricordandovi però di disabilitare l'invio del numero chiamante per evitare che qualcun'atro, conoscendo il numero della scheda, componga quel numero provocando l'attivazione della trasmissione quando viene utilizzata nell'MSC 3.

La batteria al litio dell'MSC 3 permette una autonomia fino a 250 ore in stand bye e fino a 5 ore in trasmissione.

La batteria deve essere caricata per minimo 3 ore, utilizzando elementi al litio può essere ricaricata anche quando non totalmente scarica.

Per un utilizzo continuativo l'MSC 3 può rimanere connesso al caricabatteria senza alcun limite di tempo.

Per spegnere il telefono premete il tasto di accensione-spegnimento per 3 secondi e poi nuovamente per altri 3 secondi, l'apparecchio non emetterà alcun segnale.

Per evitare che qualcuno spenga involontariamente l'apparecchio cercando di accenderlo, è possibile, dopo averlo acceso, bloccare la tastiera premendo per 5 secondi il tasto #.

Per spegnerlo sarà poi necessario premere nuovamente per 5 secondi il tasto # prima di premere per 3 secondi e poi successivamente per altri 3 secondi il tasto di accensione-spegnimento.

Il microfono dell'MSC 3 è montato sul fondo dell'apparecchio, dove è presente il connettore del caricabatteria, questo semplifica molto l'istallazione in auto ed in altri luoghi difficili e migliora notevolmente la qualità delle voci trasmesse.